

Generador 3000 Watt Gasolina

Con un fácil acceso y panel de control protegido con interruptores magnéticos y receptáculos GFCI protegido; este generador portátil proporciona la energía para la mayor parte industrial que el contratista necesita.

Alternador:

- La distorsión armónica total (THD) menos del 5%
- 100% Bobinas de Cobre

Marco:

- De alta resistencia con recubrimiento en polvo envolvente marco con tubería de acero de 1 pulgada

Certificación:

- CSA Certified



GFCI 5-20R



NEMA L14-20R
120V/240V



NEMA L5-30R
120VAC



GEN-3000-1MK0



MODELO NO.	GEN-3000-1MK0
MAX. SALIDA AC	3000 watts
POTENCIA NOMINAL AC	2450 watts
MOTOR	208cc Kohler OHV
ALTERNADOR	Brushless 120V, 60Hz
MAX. AMPS (120V/240V)	25.0
CONT. AMPS (120V/240V)	20.4
RECEPTÁCULOS	(1) 120V, 20A GFCI duplex
BREAKERS DE CIRCUITO	(1) 20A push-button
VELOCIDAD NOMINAL	3600 RPM
CALIFICACIÓN DECIBEL	74.8
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	2.6 gallons
RUN TIME (a plena carga)	7.4 hours
FUEL SHUT-OFF VALVE	SI
INDICADOR DE COMBUSTIBLE	Sí, fácil de leer
INTERRUPTOR COMPLETO	No
DIMENSIONES (LxWxH)	25x18x18in.
PESO TOTAL	146 lb.
PESO NETO	130 lb.



Nivel de ruido a prueba en siete metros (carga del 75%). Clasificación representa mínima clasificación de nivel de ruido.