

Diseñado para el contratista serio con múltiples aplicaciones de voltaje y el poder que necesita. Esta unidad cuenta con un marco envolvente lo que es una necesidad para cada sitio de trabajo.

Generador 8000 Watt Gasolina

Alternador:

- La distorsión armónica total (THD) menos del 5%
- 100% Bobinas de Cobre

Marco:

- De alta resistencia con recubrimiento en polvo envolvente marco con tubería de acero de 1 pulgada

Componentes:

- Fácil acceso y panel de control protegido con disyuntores magnéticos y receptáculos GFCI protegido
- Válvula de cierre de combustible
- Indicador de combustible fácil de leer
- El control de ralentí
- Voltímetro / metro horas
- Filtro de aire industrial para trabajo pesado

Certifications:

- CSA Certified



GFCI 5-20R
All Models



NEMA L14-20R
120V/240V
GEN-6000
Models



NEMA L14-30R
120V/240V
GEN-7500 &
8000 Models



NEMA L5-30R
120VAC
All Models



GEN-8000-0MK0

MODELO NO.	GEN-8000-0MK0*
MAX. SALIDA AC	8000 watts
POTENCIA NOMINAL AC	6900 watts
MOTOR	429cc Kohler OHV
ALTERNADOR	Brushless 120V/240V, 60Hz
MAX. AMPS (120V/240V)	66.7/33.3
CONT. AMPS (120V/240V)	57.5/28.75
RECEPTÁCULOS	(2) 120V, 20A GFCI duplex (1) 120V, 30A twist lock (1) 120V/240V, 30A twist lock
BREAKERS DE CIRCUITO	(2) 20A toggle circuit breaker, single pole (1) 30A toggle circuit breaker, single pole (1) 30A toggle circuit breaker, double pole
VELOCIDAD NOMINAL	3600 RPM
CALIFICACIÓN DECIBEL	78.2
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	7.3 gallons
RUN TIME (a plena carga)	6.9 hours
DIMENSIONES (LxWxH)	29x24.4x22.5in.
PESO TOTAL.	245 lb.
PESO NETO.	233 lb.

Nivel de ruido a prueba en siete metros (carga del 75%). Clasificación representa mínima clasificación de nivel de ruido.

*Disponibile con arranque eléctrico - batería incluida

