GENERADOR RANGER 225 GXT

Marca: LINCOLN ELECTRIC
Procesos: Electrodo Stick, TIG, alambres Tubulares, proceso Arco Aire

Rango de salida: 50-225 Amp.
10,500 Watts máximo como generador de AC
9,000 Watts como generador de AC continúo.

Modelo Motor: Kohler OHV, Command CH 730 Gasolina
Numero de Cilindros: 2 ciclos.
Motor: 4 Tiempos
Tanque de gasolina: 12 Galones (45 Lts)

Velocidades de operación: Carga total 225 Amp. DC, 3,500 RPM.
Carga alta, 3,700 RPM
Carga baja, 2,200 RPM
Peso Lb (kg): 514Lb (233Kg)
Dimensiones (H x W x D): 29.9 x 21.5 x 42.3In.

PBX: (505) 2279 2222
km 13.3 Carretera a Masaya Managua, Nicaragua
www.alquinicsa.com
info@alquinicsa.com